

Montagehinweis

MULTYTENNE QUATTROSAT-SINGLE-LNB

Art.-Nr. 0000/8814

und

MULTYTENNE QUATTROSAT-TWIN-LNB

Art.-Nr. 0000/8815

Sehr geehrter Kunde,

Ihr **Multytenne QuattroSat-LNB** ist für die Verwendung mit der Satellitenantenne **SATMAN 45** ausgelegt. Damit können Sie innerhalb von Deutschland die digitalen Programme von 4 Orbitalpositionen empfangen. In den an Deutschland angrenzenden Ländern ist der Empfang nur eingeschränkt möglich.

Um einen optimalen Empfang zu gewährleisten, muss die Antenne an einem absolut senkrecht stehenden Mast bzw. an einer absolut senkrecht befestigten Wandhalterung montiert werden.

Das Multytenne QuattroSat-LNB ist für die folgenden 4 Satellitenpositionen ausgelegt:

Astra 19,2° Ost

Eutelsat 13° Ost

Astra 23,5° Ost

Astra 28,2° Ost

Damit Sie mit Ihrem Digitalreceiver die Programme aller 4 Satellitenpositionen empfangen können, müssen Sie diese Satellitenpositionen in den Antenneneinstellungen des Receivers gemäß der Bedienungsanleitung Ihres Receivers konfigurieren.



TechniSat

Stellen Sie die 4 Schaltkriterien der DiSEqC-Steuerung wie folgt ein:

Position/Option	Schaltkriterium	Satellit
A/A	1	Astra 19,2° Ost
B/A	2	Eutelsat 13,0° Ost
A/B	3	Astra 23,5 ° Ost
B/B	4	Astra 28,2° Ost

1.

1. Schieben Sie das LNB-Gehäuse auf den Doppelrohrarm und arretieren Sie dieses mit Hilfe der beiliegenden, selbstschneidenden Innensechskantschraube.



Innensechskantschraube

2. Richten Sie die Antenne nun unter Verwendung eines geeigneten Antennenmeßgerätes (DiSEqC-Stellung: A/A) auf den Satelliten Astra 19,2° Ost aus.
3. Verbinden Sie das LNB durch zwei geeignete Koaxialkabel mit den Digitalreovern.

Ihr
TechniSat Team

Dieses Produkt trägt das CE-Zeichen und erfüllt alle erforderlichen EU-Normen.
Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand 08/17
Multytenne und TechniSat sind eingetragene Warenzeichen der

TechniSat Digital GmbH
Julius-Saxler-Str. 3 - D-54550 Daun

www.technisat.com

Hotline:

Mo. - Fr. 8:00 - 20:00
+49 (0) 3925/9220 1800